

**AFSTANDBEDIENING BEHAPPY****SERIE "S" NEW**

Afstandsbediening met uitzending van een code met 12 bit.

- Mod. **BeHappy S 1 New** : een kanaal
- Mod. **BeHappy S 2 New** : twee kanalen
- Mod. **BeHappy S 3 New** : drie kanalen

**TECHNISCHE KENMERKEN**

- Voeding door lithium-batterijen: 3Vdc (CR 2032)
- Werkfrequentie: 433,92MHz
- Instelling: 12 bit
- max. Stroomverbruik: <20mA
- Bedrijfstemperatuur: -10÷55°C
- Afmetingen: 33x69x13mm

**GEBRUIKSBSCHRIJVING**


Afhankelijk van het model, is de zender voorzien van 1, 2 of 3 toetsen voor het gebruik door 1, 2 of 3 verschillende gebruikers.

**Programmazione**

U kiest voor de gewenste code door het instellen van de 10 microschemelaars van de Dip-Switch SW1 op de positie "ON" of "OFF". Deze code moet overeenstemmen met de in de ontvanger vastgelegde code. (Standaardinstelling door de fabriek: oneven "ON").

**OPGELET**

- De lithium-batterijen 3 Vdc (CR2032) moeten om de twee jaren worden vervangen om de optimale prestatie van de zender te waarborgen.
- Voor de vervanging van de lege batterijen, dient u te werk te gaan zoals afgebeeld in figuur.
- Lege batterijen horen niet in het huisvuil, maar moeten worden ingeleverd als KCA.



De **SEAV s.r.l.** verklaart dat de producten

**Afstandsbediening  
BeHappy S1 New, S2 New, S3 New**

in overeenstemming zijn met de specificaties van de Richtlijn R&TTE 99/5/EC.

